

RAMAYANA
"un viaje, 100 rupias"

RIDER de Sonido

SONIDO

Sistema P.A.

La potencia será definida en función del aforo de la sala con una definición clara y coherente capaz de suministrar 105 db con una respuesta en frecuencia uniforme de 20 a 20 Khz. en toda la área de audiencia. Todos los sistemas adicionales (front fills, delays) deben tener su propio ecualizador grafico y delay.

Sistema de PA L-Acoustics, D&B, Nexo, Adamson, Meyer...

Mesa de mezclas en el centro de la sala (patio de butacas a unos 18 metros)

- 1 Mesa MIDAS H3000, XL3, XL250, Yamaha PM4000, PM5D, M7CL, Soundcraft MH4...
- 1 EQ grafico 2x31(BSS / Klark Technik)
- 2 Reverbs Lexicon PCM 70, PCM 91, TC Electronics M3000...
- 1 Compressor BSS DPR 404 (4 canales)
- 4 Canales de compressor Drawner DL241, DBX 160A, BSS DPR 402 / 404...
- 1 CD player
- 1 Técnico de sonido asistente

Monitores :

- 2 Side-fills L-Acoustics 115 XT, Nexo PS15 (con trípodes)
- 5 Monitores L-Acoustics 12 XT, Nexo PS 10...
- 6 EQ grafico (DBX / BSS)
- 1 Reverb
- Etapas de potencia para 6 envíos

Micrófonos :

- 4 DPA 4088 (inalámbricos con diadema)
- 7 Shure SM 98
- 3 Shure SM 57
- 1 AKG 535
- 1 AKG 414
- 1 Senheiser 604
- 1 Neumann KMS 105
- 2 Shure SM 58
- 3 Pies de jirafa pequeños y negro
- 8 Pies jirafa medianos y negros

1 Inter-com (Clear com) con 1 canal y 3 puestos, difusión en los camerinos.

RAMAYANA
"un viaje, 100 rupias"

RIDER de Sonido

LISTA DE CANALES

CANAL	INSTRUMENTO	MICRO	INSERCIÓN	SOPORTE
1	Tampura	Senheiser 604	-	-
2	Percusion Conga	SM 57	-	Jirafa mediana
3	Setar	SM-98	Compresor	-
4	Daf	SM 57	-	Jirafa mediana
5	Flauta traversa	AKG 535	-	Jirafa mediana
6	Flauta armónica	SM-98	-	-
7	Clarinete	AKG 414	-	Jirafa mediana
8	Tabla low	SM-98	-	Jirafa pequeña
9	Tabla Hi	SM-98	-	Jirafa pequeña
10	Calabaza de agua	SM-98	-	Jirafa pequeña
11	Djembe	SM-57		Jirafa mediana
12	Kanshira	SM-98	-	-
13	Idakkia / Hong	SM-98	-	-
14	Voz Majid	SM-58	Compresor	Jirafa mediana
15	Voz inalambrico 1 Gayakri	DPA 4088	BSS 404	Diadema
16	Voz Nantha	SM-58		Jirafa mediana
17	Voz Ravi	Neumann KMS 105	BSS 404	Jirafa mediana
18	Spare inalambrico	DPA 4088		Diadema
19	Voz inalambrico 2 Monica	DPA 4088	BSS 404	Diadema
20	Voz inalambrico 3 Suny	DPA 4088	BSS 404	Diadema
21	Effecto 1 L	-	-	-
22	Effecto 1 R	-	-	-
23	Effecto 2 L	-	-	-
24	Effecto 2 R	-	-	-
25	CD L	-	-	-
26	CD R	-	-	-

LOS SUBGRUPOS 1-2 IRAN COMPRIMIDOS.

CUALQUIER CAMBIO DE MATERIAL DESCRITO EN ESTE RIDRE DEBERA SER APROBADO POR NUESTRO TECNICO DE SONIDO : ALFONSO BRAVO

RAMAYANA
"un viaje, 100 rupias"

RIDER de Sonido

PLANO

